Kraftwerk Generator

Model: **AK-PS-02**

Produktcode	AK-PS-02
Produkttyp	Kraftwerk Generator
Gesamtzahl der USB-Anschlüsse	6 Stücke
DC-Stromausgang	5 - 20 V
AC-Stromausgang	230 V / 50 Hz
Lebensdauer der Batterie	1000 Mal, DOD>80%
Typ des Akkumulators	Li-ion 22.2 V
Maximale Kraft	1200 W
OVP-Sicherung	Ja
OCP-Sicherung	Ja
OPP-Sicherung	Ja
OTP-Sicherung	Ja
SCP-Sicherung	Ja
UVP-Sicherung	Ja
Versorgungsparameter von DC	2x 5.5x2.1 mm: 12 V / 3 A, 1x Zigarettenanzünder-Anschluss: 12 V / 10 A
Versorgungsparameter von USB-A	2x USB-A: 5 V / 3 A, 9 V / 2 A, 12 V / 1.5 A (Max. 18 W)
Versorgungsparameter von USB-C	2x USB-C: 5 V / 5 A, 9 V / 5 A, 12 V / 5 A, 15 V / 5 A, 20 V / 5 A (Max. 100 W)
Produktfarbe	Schwarz
Display	Ja
Arbeitstemperatur	0°C - 40°C
Produktabmessungen (L x B x H)	380 x 220 x 260 mm
Nettogewicht	11.26 kg
Übereinstimmung mit CE	Ja
Übereinstimmung mit RoHS	Ja
Zubehör Enthalten	Netzteil, Kabel
EAN-Code	5901720137937
Garantie	24 Monate

Bezeichnung

Die **tragbare Energiestation Akyga® AK-PS-02** ist ein nützliches Gerät für alle Liebhaber aktiver Outdoor-Aktivitäten. Ob beim Camping oder auf einer Yacht, die Power Station ist eine sichere Energiequelle für unsere Geräte. Sie ist mit zahlreichen Steckdosen ausgestattet, sowohl für Gleich- als auch für Wechselstrom. Es gibt **6 USB-Eingänge**, darunter 2 USB-C-Anschlüsse, **3 DC 12 V Eingänge** und **2 AC 230 V Steckdosen**. Das macht ihn extrem vielseitig. Sie kann nicht nur als Stromquelle für Handys, sondern auch für Laptops, Digitalkameras und CPAP-Geräte dienen. Darüber hinaus verfügt die Powerstation über einen **51.000 mAh-Akku**, so dass sie sehr lange genutzt werden kann.
Die AK-PS-02 Power Station liefert eine **Dauerleistung von 1.200 Watt**, so dass auch größere elektronische Geräte wie ein Fernseher oder ein Kühlschrank damit betrieben werden können. Daher ist sie nicht nur im Freien, sondern auch zu Hause bei einem Stromausfall eine ideale Lösung. Darüber hinaus ist die Station mit einer **LCD-Anzeige** ausgestattet, die es Ihnen ermöglicht, den Batteriestatus im Auge zu behalten. Darüber hinaus befindet sich an der Seite des Gehäuses eine **LED-Leuchte**, die als Notlichtquelle dienen kann.