Stellage für Bagger

Model: **AKM122**

Produktcode	AKM122
Produkttyp	Stellage für Bagger
Mainboard-Kompatibilität	ATX
Laufwerksschächte 2.5“	1 Stück
Brett für Riser	Ja
Lüftungsmodul	Ja
Zahl an Plätzen für GPU	12 Stücke
Zahl an Plätzen für Netzteile	3 Stücke
Blechdicke	1 - 2 mm
Anmontierte Ventilatoren	Ohne
Lüftergröße	12 cm
Platz für zusätzliche Ventilatoren	12 Stücke
Netzteil im Set	Ohne
Herstellungsmaterial	Galvanisch verzinkter Stahl
Produktfarbe	Schwarz
Produktabmessungen (L x B x H)	840 x 465 x 270 mm
Verpackungsabmessungen (L x B x H)	855 x 480 x 290 mm
Nettogewicht	9,9 kg
Bruttogewicht	10,8 kg
Übereinstimmung mit CE	Ja
Zubehör Enthalten	Inbusschrauben, I/O-Knöpfe
EAN-Code	5901720137630
Garantie	24 Monate

Bezeichnung

Das Akyga® AKM122 Cryptocurrency-Miner-Gehäuse ist die ideale Lösung für den Bau von fortgeschrittenen Cryptocurrency-Minern sowie für den Bau eines kleinen Serverraums. Es stellt einen neuen Ansatz für den Bau von Rigs für Cryptocurrency-Miner dar. Dank seines gut durchdachten Designs kann das Gehäuse hohe Temperaturen perfekt bewältigen. Durch die **geschlossenen Wände** wird der Luftstrom gezielter geleitet. Das wiederum erhöht die Effizienz der Lüfter, wenn sie die heiße Luft nach außen befördern. Dies verringert das Risiko von Überhitzungsschäden an den Grafikkarten und erhöht die Leistung.
Die große, **geschlossene Konstruktion** zeichnet sich durch hohe Steifigkeit aus. Robuste **Stahlwände** machen das Gehäuse noch langlebiger. Die obere Abdeckung kann für den Einbau oder die Revision von Komponenten leicht entfernt werden. Lösen Sie einfach die Schrauben, um das geräumige Innere des Racks freizulegen. In der Mitte befinden sich zwei **Querstreben für die Montage von Risern** und ein **Profil für den Einbau von 12 Grafikkarten (GPU)**. Im unteren Teil des Gehäuses befinden sich spezielle **Befestigungsbolzen für ein Mainboard**. Damit ist das Mainboard vor Beschädigungen durch versehentliches Anstoßen an das Gehäuse geschützt. Direkt daneben befinden sich Bohrungen für die Verschraubung von **bis zu 3 ATX-Netzteilen**. Die Schrauben verhindern ein Verrutschen der ATX-Netzteile. Auf beiden Seiten des Gehäuses, der Vorder- und der Rückseite, ist Platz für den Einbau der Lüfter. So können **bis zu 12 Lüfter** mit einer Größe von 12 x 12cm installiert werden, die für eine **effektive Luftzirkulation** im Inneren des Gehäuses sorgen.
PC-Komponenten und die Befestigungsschrauben sind nicht im Lieferumfang enthalten.