# Kraftwerk Generator

Model: **AK-PS-02**

| | |
|---|---|
| Produktcode | AK-PS-02 |
| Produkttyp | Kraftwerk Generator |
| Gesamtzahl der USB-Anschlüsse | 6 Stücke |
| DC-Stromausgang | 5 - 20 V |
| AC-Stromausgang | 230 V / 50 Hz |
| Lebensdauer der Batterie | 1000 Mal, DOD>80% |
| Typ des Akkumulators | Li-ion 22.2 V |
| Maximale Kraft | 1200 W |
| OVP-Sicherung | Ja |
| OCP-Sicherung | Ja |
| OPP-Sicherung | Ja |
| OTP-Sicherung | Ja |
| SCP-Sicherung | Ja |
| UVP-Sicherung | Ja |
| Versorgungsparameter von DC | 2x 5.5x2.1 mm: 12 V / 3 A, 1x Zigarettenanzünder-Anschluss: 12 V / 10 A |
| Versorgungsparameter von USB-A | 2x USB-A: 5 V / 3 A, 9 V / 2 A, 12 V / 1.5 A (Max. 18 W) |
| Versorgungsparameter von USB-C | 2x USB-C: 5 V / 5 A, 9 V / 5 A, 12 V / 5 A, 15 V / 5 A, 20 V / 5 A (Max. 100 W) |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Display | Ja |
| Arbeitstemperatur | 0°C - 40°C |
| Produktabmessungen (L x B x H) | 380 x 220 x 260 mm |
| Nettogewicht | 11.26 kg |
| Übereinstimmung mit CE | Ja |
| Übereinstimmung mit RoHS | Ja |
| Zubehör Enthalten | Netzteil, Kabel |
| EAN-Code | 5901720137937 |
| Garantie | 24 Monate |

# Bezeichnung

Die **tragbare Energiestation Akyga® AK-PS-02** ist ein nützliches Gerät für alle Liebhaber aktiver Outdoor-Aktivitäten. Ob beim Camping oder auf einer Yacht, die Power Station ist eine sichere Energiequelle für unsere Geräte. Sie ist mit zahlreichen Steckdosen ausgestattet, sowohl für Gleich- als auch für Wechselstrom. Es gibt **6 USB-Eingänge**, darunter 2 USB-C-Anschlüsse, **3 DC 12 V Eingänge** und **2 AC 230 V Steckdosen**. Das macht ihn extrem vielseitig. Sie kann nicht nur als Stromquelle für Handys, sondern auch für Laptops, Digitalkameras und CPAP-Geräte dienen. Darüber hinaus verfügt die Powerstation über einen **51.000 mAh-Akku**, so dass sie sehr lange genutzt werden kann.
Die AK-PS-02 Power Station liefert eine **Dauerleistung von 1.200 Watt**, so dass auch größere elektronische Geräte wie ein Fernseher oder ein Kühlschrank damit betrieben werden können. Daher ist sie nicht nur im Freien, sondern auch zu Hause bei einem Stromausfall eine ideale Lösung. Darüber hinaus ist die Station mit einer **LCD-Anzeige** ausgestattet, die es Ihnen ermöglicht, den Batteriestatus im Auge zu behalten. Darüber hinaus befindet sich an der Seite des Gehäuses eine **LED-Leuchte**, die als Notlichtquelle dienen kann.