Ladegerät für Akkus

Model: **AK-BC-01**

Produktcode	AK-BC-01
Produkttyp	Ladegerät für Akkus
Versorgungsspannung	110-240 V / 50/60 Hz
Mechanischer Ausschalter	Ohne
Erdung	Ohne (II Schutzklasse)
OVP-Sicherung	Ja
OCP-Sicherung	Ja
OPP-Sicherung	Ja
OTP-Sicherung	Ja
SCP-Sicherung	Ja
Versorgungsleitung	IEC C8
Kabellänge	0.5 m
Stromparameter	AA 1.2 V DC 1800mA, AAA 1.2 V DC 900mA
Herstellungsmaterial	ABS
Produktfarbe	Silbern
Beleuchtungsfarbe	Grün
Display	LCD
Arbeitstemperatur	0 - 35 °C
Verpackung	EcoBox
Produktabmessungen (L x B x H)	109 x 68 x 29 mm
Verpackungsabmessungen (L x B x H)	205 x 139 x 45 mm
Nettogewicht	156 g
Bruttogewicht	239.2 g
Übereinstimmung mit CE	Ja
Übereinstimmung mit FCC	Ja
Übereinstimmung mit RoHS	Ja
Übereinstimmung mit REACH	Ja
Zubehör Enthalten	Kabel IEC C7 0.5 m
EAN-Code	5901720132741
Garantie	24 Monate

Bezeichnung

AK-BC-01 ist ein Akyga®-Ladegerät zum Laden von Batterien in zwei Größen: AA (R6) und AAA (R03).
Handliches Mikroprozessor-Ladegerät zum gleichzeitigen Laden von bis zu 4 Batterien mit individueller Steuerung jeder Zelle. Ermöglicht schnelles Aufladen (1-5 Stunden) von ein bis vier Akkus. Völlig unabhängige Kanäle ermöglichen unterschiedliche Größen und Marken der Batterien. Das multifunktionale LCD-Display zeigt den Status jeder Batterie separat an und warnt Sie, wenn die Batterien in falscher Polarität eingelegt werden. Das Hauptmerkmal des Ladegeräts ist die Regeneration von langen unbenutzten oder vollständig entladenen Batterien. Das Gerät erkennt einen Abfall der Batteriespannung unter 0,9 V und stellt die korrekte Spannung wieder her (1,2 - 1,25 V). Dank dieser Funktion können auch Batterien, die keine Polspannung aufweisen, wieder normal betrieben werden.
Das Ladegerät ist mit allen notwendigen Sicherheitsmerkmalen und zusätzlichem Schutz gegen:

- die Auswirkungen von Überlast und Kurzschluss,
- Überladen der Batterie,
- Überhitzung der Zellen (60 ° C),
- Laden Sie die Batterien falsch, beschädigt oder mit falscher Polarität auf (was zu einer Unterbrechung des Ladevorgangs führt).

Das Ladegerät ist für Ni-MH-Akkus.
Das Set enthält ein 0,5 m langes Netzkabel.