Autoladegerät

Model: **AK-CI-01**

3

Produktcode	AK-CI-01
Produkttyp	Autoladegerät
Versorgungsspannung	12 V
Ausgangsfrequenz	50 +/- 2 Hz
Maximale Kraft	150 W
Maximale Momentanleistung	300 W
Leistungsaufnahme ohne Last	<0.25 A
Mechanischer Ausschalter	Ja
OVP-Sicherung	Ja
OCP-Sicherung	Ja
OPP-Sicherung	Ja
OTP-Sicherung	Ja
SCP-Sicherung	Ja
Lüftergröße	40 mm
Regulierung von Umdrehungen des Ventilators	Automatisch
Kabellänge	0.6 m
Steckdose #1	Französische Steckdose (mit Bolzen) CEE 7/5
Steckdose #2	USB 2.1A, USB 1A
Stromparameter	230V +/- 10% AC 150W Max.
Form der Ausgangsspannung	Modulierter Sinus
Sicherung	20 A
Übereinstimmung mit DCP (Dedicated Charging Port)	Ja
Produktfarbe	Schwarz
Beleuchtungsfarbe	Rote LED, grüne LED
MTBF	10000 h
Arbeitstemperatur	< 65 °C
Verpackung	EcoBox
Produktabmessungen (L x B x H)	170 x 90 x 80 mm
Verpackungsabmessungen (L x B x H)	260 x 100 x 100 mm
Nettogewicht	464.4 g
Bruttogewicht	614.8 g
Übereinstimmung mit CE	Ja
Übereinstimmung mit RoHS	Ja
Übereinstimmung mit REACH	Ja
Zubehör Enthalten	20 A Sicherung
EAN-Code	5901720132970
Garantie	24 Monate

Bezeichnung

Der Auto-Stromrichter Akyga® AK-CI-01 mit einer Leistung von 150 W ist für die Versorgung von elektrischen Geräten vorgesehen, die eine Wechselspannung von 230 V aus einer 12-V-Kfz-Steckdose benötigen. Die am Ausgang erzeugte modifizierte Sinuswelle (d. H. Wechselspannung mit einer Rechteckwelle) ermöglicht einen einfachen Aufbau der Vorrichtung, wodurch ihre Ausfallrate verringert wird.
Der Konverter verfügt über eine Steckdose, über die ein elektrisches Gerät mit einem französischen Standardstecker vom Typ CEE 7/5 (mit Stift) mit Strom versorgt werden kann. Darüber hinaus verfügt der Akyga® AK-CI-01-Wechselrichter über zwei USB-Anschlüsse mit unterschiedlichen Stromstärken, sodass er sich ideal zum Laden einer Vielzahl von Smartphones, Tablets und anderem Zubehör eignet, die auf dem Markt erhältlich sind.
Das Produkt ist auch für die Stromversorgung von Navigationssystemen, Powerbanks, Tablets, Bluetooth-Kopfhörern, tragbaren Lautsprechern und allen anderen Mobilgeräten und Zubehörteilen geeignet, die über den USB-Anschluss aufgeladen werden können.
Jede der Wechselrichterbuchsen wurde beschrieben, um ihre Identifizierung zu erleichtern und Geräte an die dafür vorgesehenen Buchsen anzuschließen. Das Produkt verfügt über einen manuellen Schalter, mit dem Sie alle Steckdosen ausschalten können, ohne den Zigarettenanzünder vom Stromnetz zu trennen. Zwei LEDs oben am Wechselrichter informieren über den ordnungsgemäßen Betrieb des Geräts oder warnen vor Unregelmäßigkeiten.
Die kreisförmige Form des Wechselrichters Akyga® AK-CI-01 ist perfekt für Getränkehalter im Auto geeignet, während das 0,6 m lange Kabel eine freie Platzierung und Verbindung ermöglicht.
Sicherheit und Zertifikate gewährleisten den sicheren Betrieb des Wechselrichters Akyga® AK-CI-01 und die sichere Stromversorgung der angeschlossenen Geräte. Zum Lieferumfang gehört eine 20-A-Ersatzsicherung, die die elektronischen Schaltkreise vor Beschädigung schützen soll. Wenn es durchgebrannt ist, kann die Sicherung leicht durch eine neue ersetzt werden.