UPS

Model: **AK-UP1-800**

Produktcode	AK-UP1-800
Produkttyp	UPS
Serie	Akyga Phasak
Versorgungsspannung	162-290 V
Stromannahme	< 2.6 A
Leistungsfähigkeit	> 80 %
Stromausgang	230 V
Ausgangsstromstärke	2.08 A
Automatische Spannungsregelung AVR	Ja
Volumen	800 VA
Typische Umschaltungszeit	2-8 ms
Spannungsgestalt	Modulierter Sinus
Typ des Akkumulators	12V 9Ah
Ladezeit bis 90%	4-6 h
Maximale Kraft	480 W
Bolzen einer Steckdose	CEE 7/7
Mechanischer Ausschalter	Ja
Erdung	Ja
Versorgungsleitung	2 x CEE 7/7
Kabellänge	1.5 m
Kaltstart	Ja
USB-Schnittstelle	Ohne
USB-Kommunikationsschnittstelle	Ohne
Die RJ-45-Linie sichernden Steckdosen	Ohne
C14-Steckdose	Ohne
Herstellungsmaterial	ABS
Produktfarbe	Schwarz
Display	Ohne
MTBF	10000 h
Arbeitstemperatur	5 - 50 °C
Verpackung	EcoBox
Produktabmessungen (L x B x H)	279 x 101 x 142 mm
Verpackungsabmessungen (L x B x H)	330 x 135 x 220 mm
Nettogewicht	3900 g
Bruttogewicht	4113 g
Übereinstimmung mit CE	Ja
Übereinstimmung mit FCC	Ja
Übereinstimmung mit RoHS	Ja
EAN-Code	5605922026456
Garantie	24 Monate

Bezeichnung

Das moderne **Akyga® Phasak-Netzteil** mit einer maximalen Leistung von **800 VA / 480 W** wurde speziell entwickelt, um elektronische Geräte vor grundlegenden Stromproblemen zu schützen, insbesondere bei Stromausfall, Stromausfällen, Überspannungen und Stromausfällen. Besonders in Fällen von Ausfällen, Stromschwund, Überspannungen und Störungen auf der Linie. Probleme mit Überspannungen können in den am wenigsten erwarteten Momenten auftreten und zum Verlust von nicht gespeicherten wichtigen Daten führen. Im schlimmsten Fall zur dauerhaften Beschädigung eines Geräts. Dank dem UPS-Netzteil kann man sicher elektronische Geräte nutzen, sich nicht für die aus dem Netz stammenden Beschädigungen zu sorgen und infolgedessen Hausgeräte zu schützen. Die Universalität des Netzteils verursacht, dass es sich ausgezeichnet für den Schutz eines LAN-Netzes, Server und PCs eignen wird.
Das Netzteil charakterisiert sich durch hohe über **80%** Funktionstüchtigkeit. Infolgedessen wird geringere Energiemenge in Form von Wärme verloren, was auch mit höherer Energiesparsamkeit verbunden ist. Das Netzteil besitzt **zwei Steckdosen** zum Anschluss von Geräten. Eine wichtige Eigenschaft von Phasak Akyga ist ein **Start von Batterien**, also eine Fähigkeit zur sofortigen Einschaltung im Fall eines Mangels am Netzbetrieb. Eine Umschaltung folgt in der Praxis sofortig, **binnen 2 bis 8 Millisekunden**. Nochmalige Aufladung von Batterien dauern von 4 bis 6 Stunden. Das Netzteil besitzt einen mechanischen Schalter, was eine Abschaltung einer Energieversorgung ermöglicht, ohne Notwendigkeit einer Abschaltung des Netzwerks und versorgter Geräte. **Das Netzteil Phasak AK-UP1-800 von Akyga** ist ein Produkt von hoher Qualität, das alle Anforderungen erfüllt und modernen Standards entspricht.
Das Produkt besitzt ein Energieversorgungskabel mit einer Länge von **1.5m**.