Netzteil für ein Laptop

Model: **AK-NU-04**

Produktcode	AK-NU-04
Produkttyp	Netzteil für ein Laptop
Serie	Universell
Versorgungsspannung	10 - 15 V
Stromannahme	< 10 A
Leistungsfähigkeit	> 95 %
Stromausgang	18.5V / 19V / 19.5V / 20V
Automatische Auswahl am Stromausgang	Ja
Ausgangsstromstärke	< 6 A
Länge des Ausgangskabels	1.2 m
Ausgangsleitung	M5 - 19V 5.5x2.5 mm, M6 - 19V 5.0x3.0 mm + pin, M9 - 19.5V 7.4x5.0 mm + pin, M11 - 20V 7.9x5.5 mm + pin, M12 - 18.5V 7.4x5.0 mm + pin, M15 - 19V 5.5x1.7 mm
Maximale Kraft	90 W
Bolzen einer Steckdose	Zigarettenanzünder 12V
Mechanischer Ausschalter	Ohne
Milder Start	Ja
OVP-Sicherung	Ja
OCP-Sicherung	Ja
OPP-Sicherung	Ja
OTP-Sicherung	Ja
SCP-Sicherung	Ja
USB-Schnittstelle	1 Stück
Versorgungsparameter von USB	5 V / 1 A
Herstellungsmaterial	ABS
Produktfarbe	Schwarz
Beleuchtungsfarbe	Grüne Diode
Display	Ohne
MTBF	100000 h
Arbeitstemperatur	5 - 50 °C
Verpackung	EcoBox
Produktabmessungen (L x B x H)	190 x 68 x 21 mm
Verpackungsabmessungen (L x B x H)	235 x 100 x 23 mm
Nettogewicht	195.9 g
Bruttogewicht	240.1 g
Übereinstimmung mit CE	Ja
Übereinstimmung mit FCC	Ja
Übereinstimmung mit RoHS	Ja
Übereinstimmung mit REACH	Ja
EAN-Code	5901720133007
Garantie	24 Monate

Bezeichnung

Akyga® AK-NU-04 ist ein **universelles Auto-Netzteil für verschiedene Typen von Notebooks** die mit Strom im Bereich **18.5V/19V/19.5V/20V** mit Kraft **90W** versorgt sind. Es besitzt **ein Set von 6 austauschbaren Steckdosen**. Zusätzlich is es mit **einer USB-Schnittstelle** ausgestattet, die eine Aufladung von Smartphones oder anderen Geräten ermöglicht.
Das Netzteil ist mit Strom aus einer Steckdose eines Feuerzeugs versorgt. Die Versorgung am Ausgang wird automatisch nach Anschluss eines zuständigen Steckers angepasst. Ein Stromkabel besitzt einen Ferritfilter, der die aus dem Netz stammenden Störungen beschränkt. Das Set von Sicherungen OVP, OTP, OPP, SCP und OCP garantiert sichere und stabile Arbeit sowohl von versorgten Geräten, als auch eines Netzteils. Zusätzliche Sicherheit für das Gerät bietet die Soft-Start-Technologie, die den Stoß eines Stromstoßes beim Start des angeschlossenen Geräts neutralisiert.
Das Set mit sechs austauschbaren Steckern enthält:

- M5 - 19 V 5.5x2.5 mm
- M6 - 19 V 5.0x3.0 mm + pin
- M9 - 19.5 V 7.4x5.0 mm + pin
- M11 - 20 V 7.9x5.5 mm + pin
- M12 - 18.5 V 7.4x5.0 mm + pin
- M15 - 19 V 5.5x1.7 mm

Alle Netzteile von Akyga werden in umweltfreundliche EcoBox-Verpackungen verpackt.
Wir empfehlen Ihnen, unsere **suchmaschine für Laptop-Netzteile**.