**Netzteil**

Model: **AK-ND-28**

| | |
|---|---|
| Produktcode | AK-ND-28 |
| Produkttyp | Netzteil |
| Kompatibel mit | Mini PC, LED |
| Serie | Dediziert |
| Versorgungsspannung | 100-250 V |
| Stromannahme | < 2.4 A |
| Leistungsfähigkeit | > 80 % |
| Stromausgang | 12 V |
| Ausgangsstromstärke | 6 A |
| Länge des Ausgangskabels | 1.2 m |
| Ausgangsleitung | 5.5 x 2.5 mm |
| Maximale Kraft | 72 W |
| Bolzen einer Steckdose | IEC C6 |
| Mechanischer Ausschalter | Ohne |
| Erdung | Ja |
| Milder Start | Ja |
| OVP-Sicherung | Ja |
| OCP-Sicherung | Ja |
| OPP-Sicherung | Ja |
| OTP-Sicherung | Ja |
| SCP-Sicherung | Ja |
| USB-Schnittstelle | Ohne |
| Versorgungskabel im Set | Nein |
| Herstellungsmaterial | ABS |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Beleuchtungsfarbe | Grüne Diode |
| Display | Ohne |
| MTBF | 100000 h |
| Arbeitstemperatur | 5 - 50 °C |
| Verpackung | EcoBox |
| Produktabmessungen (L x B x H) | 131,5 x 56 x 31 mm |
| Verpackungsabmessungen (L x B x H) | 190 x 90 x 38 mm |
| Nettogewicht | 253 g |
| Bruttogewicht | 302 g |
| Übereinstimmung mit CE | Ja |
| Übereinstimmung mit FCC | Ja |
| Übereinstimmung mit RoHS | Ja |
| Übereinstimmung mit REACH | Ja |
| EAN-Code | 5901720132994 |
| Garantie | 24 Monate |

# Bezeichnung

Akyga® AK-ND-28 ist ein **dediziertes Netzteil für verschiedene Notebooks**, die mit Strom mit Parametern **12V/6A**, mit Kraft **72W** und mit Stecker **5.5*2.5 mm + Pin** versorgt sind.
Ein Stromkabel besitzt einen Ferritfilter, der die aus dem Netz stammenden Störungen beschränkt. Das Set von Sicherungen OVP, OTP, OPP, SCP und OCP garantiert sichere und stabile Arbeit sowohl von versorgten Geräten, als auch eines Netzteils. Zusätzliche Sicherheit für Geräte sichert die angewendete Technologie eines so genannten milderen Starts, die einen Schock, der mit dem ersten Stromschlag im Laufe einer Einschaltung eines Geräts verbunden ist, neutralisiert.
Alle Netzteile von Akyga werden in umweltfreundliche EcoBox-Verpackungen verpackt.
Wir empfehlen Ihnen, unsere **suchmaschine für Laptop-Netzteile.**