Zubehör für Gehäuse

Model: **AK-CA-73**

Produktcode	AK-CA-73
Produkttyp	Zubehör für Gehäuse
Stromversorgung für die Fernbedienung	CR2025 Batterie
Versorgungsspannung	Molex 12 V/5 V
Stromannahme	Max. 10 A
Stromausgang	12 V für Lüfter, 5 V für LED
Regulierung von Umdrehungen des Ventilators	Ja
Kabellänge	28 cm
Steckdose #1	Molex
Steckdose #2	JST-PH 4-pin
Herstellungsmaterial	ABS
Produktfarbe	Schwarz
Arbeitstemperatur	5 - 60 °C
Verpackung	UniBag
Produktabmessungen (L x B x H)	92 x 45 x 16 mm
Verpackungsabmessungen (L x B x H)	174 x 245 x 17 mm
Nettogewicht	62 g
Bruttogewicht	66 g
Übereinstimmung mit CE	Ja
Übereinstimmung mit RoHS	Ja
Übereinstimmung mit REACH	Ja
Zubehör Enthalten	LED-Fernbedienung
EAN-Code	5901720136084
Garantie	24 Monate
Frequenzband der Fernbedienung	433,92 MHz

Bezeichnung

Der Akyga® AK-CA-73 Regler ist ein echter Leckerbissen für Fans von Glasgehäusen. Er wird jeden zufriedenstellen, der mit seinem außergewöhnlichen Set auch optisch beeindrucken möchte. Der Controller ermöglicht es dem Benutzer, die Kontrolle über zehn Lüfter zu übernehmen. Sie können **die visuellen Effekte** auswählen und **die Lüfterparameter** nach Ihren individuellen Bedürfnissen verändern. Das alles ist dank der mitgelieferten Fernbedienung möglich. Mit ihrer Hilfe können alle an den Controller angeschlossenen Lüfter und Leisten gleichzeitig gesteuert werden:

- **die LED-Hintergrundbeleuchtung** ein- oder ausschalten,
- **die Helligkeitsstufe der bis zu 10 RGB-LEDs** einstellen,
- **den Beleuchtungsmodus** unter Dutzenden von vordefinierten Möglichkeiten ändern,
- eine **der 12 verfügbaren Farben der Hintergrundbeleuchtung** wählen,
- **die Geschwindigkeit der Lüfter** einstellen.

Dieser **12-Port-Hub** ermöglicht es Ihnen, bis zu **10 RGB-Lüfter** und **2 adressierbare LED-Streifen** gleichzeitig anzuschließen. So können Sie sicher sein, dass Ihnen nicht die Ports ausgehen, um alle Lüfter in Ihrem Gehäuse anzuschließen. Egal ob in einem kleineren ATX-Gehäuse oder in einem viel größeren Gaming-Gehäuse. Außerdem ist der Controller mit einem Port ausgestattet, der mit **dem SW-Anschluss** des PC-Gehäuses verbunden werden kann. Dadurch kann die einzigartige Lichtstimmung beim Einschalten des PCs erzeugt werden. Außerdem **merkt sich das Gerät die letzten Einstellungen** und leuchtet nach dem Einschalten weiter wie zuvor.
Wir garantieren volle Kompatibilität des Adapters nur mit Akyga **AW-12D-RGB**-Lüftern. Bei Verwendung von Lüftern anderer Hersteller überprüfen Sie bitte die Pinbelegung des Controllers, bevor Sie diese anschließen.